

Umrüstung Endschalter Rolltor



Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
1	IFM-ME5010	Magnetschalter IFM ME 5010
2	TUR-BST-08N	Befestigungsschelle Fix clamp
		2 St. Schrauben M3x16 VA
3	MUR-7000-08081-220-0155	M8 Bu.m.freiem Leitungsende 3pol W
5	IFM-MFT200	Magnetischer Näherungsschalter M12/L60

Nachrüstung Bestehend aus:

- Endschalter
- Halter für Endschalter
- Kabel mit M 8 Steckverbinder 10m
- 2 St. Schrauben M 3x 16 VA
- 3 St. Schrauben M4x 15 VA
- Kabelkanal 10x10 x 300mm
- 1 St. Kabelverschraubung M 16



Der Schalter für Tor unten, wird in der Aktuellen Schleuse außen angebaut. Für die Umrüstung des Schalters müssen sie:

1. Kabelkanal an dem Torrahmen anbringen
2. Kable 10m M8 Stecker zu der Klemmbox auf dem Dach verlegen und Anklemmen. (braun=24V / blau=0V / schw.=schalter)
3. Rolltor Schleisen
4. Schalter an den Stecker anschließen und die Position des Magneten im Rolltor Suchen.
5. Halter Anzeichnen und Befestigen

Bestellformular

Kunde:

Maschine:

Art. Nr.	Bezeichnung	Stück

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Tele.: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771 / E-Mail: post@sanmann-service.de